

**LLISTAT DE REPETIDORS ANALÒGICS: VHF i UHF**Actualitzat a data: **01/10/2020**

Indicatiu	QRG -RX	QRG -TX	Subtó	Tipus	Ubicació	Xarxa	QRA Locator	Comentaris
					<b>V.H.F.</b>			
ED5YAM	145.575,00	144.975,00	118,8 Hz	C4FM i FM	Castell de Castells (Marina Alta)-Alacant	RV-46		
ED3YAJ	145.600,00	145.000,00	NO		En proves lloc indeterminat	RV-48 /R-0		Inactiu
ED6YAD	145.600,00	145.000,00	NO		El Toro- Menorca	RV-48 /R-0	JM29BX	
ED3YBA	145.625,00	145.025,00	NO		S.Magdalena -Garrotxa-Girona	RV-50 /R-1		
C30C	145.625,00	145.025,00	123 Hz		Camp de Claror-2610m-Sant Julia-Andorra	RV-50 /R-1	JN02SL	
ED5YAP	145.625,00	145.025,00	88,5 Hz		Alt del Pi- Serra Calderona-oest de Sagunt	RV-50 /R-1		
F1ZCM	145.637,50	145.037,50	1750 Hz		Pic Fontfreda-Morellàs i Les Illes-Vallespir-1.100 m	RV-51/R-1X	JN12JK07QH	F5HBI
ED3YAY	145.650,00	145.050,00	88,5 Hz		Alcoletge - Lleida	RV-52/R2	JN01IP	Inactiu
ED6YAC	145.650,00	145.050,00			Ermita Sta. Llúcia- Manacor	RV-52/R2	JM19OI	
ED5YAN	145.650,00	145.050,00	123 Hz		Gandia	RV-52/R2		
ED5YAG	145.650,00	145.050,00	88,5 Hz		Castell de Sta. Barbara - Alacant	RV-52/R2		Inactiu
EA3RCP	145.650,00	145.050,00	NO		Gréixer - Cerdanya -Girona	RV-52/R2		

<b>F5ZEZ</b>	145.662,50	145.062,50	1750 Hz		Sant Pere dels Forcats- Cambra d'Aze - 2400 m	RV-53/R2X	JN12BL30FP	F5ISQ
<b>EDYAZ</b>	145.675,00	145.075,00	107,2 Hz		El Far-Girona 1.123 m	RV-54/R3	JN12GA	
<b>ED6YAE</b>	145.675,00	145.075,00	173,8 Hz		Eivissa -Illa	RV-54/R3		
<b>ED5ZAC</b>	145.687,50	145.087,50	118,8	C4FM i FM	Castell de Dénia - Alacant	RV-55/R3X		
<b>ED3YAB</b>	145.700,00	145.100,00	88,5 Hz		Barcelonès/Baix Llobregat/Garraf/	RV-56/R4		
<b>ED3YAP</b>	145.700,00	145.100,00			Figueres-Alt Empordà	RV-56/R4	JN12LG	
<b>C30A</b>	145.700,00	145.100,00			Llac Engolasters- Andorra -1.680 m	RV-56/R4		
<b>ED5YAF</b>	145.700,00	145.100,00	77 Hz		Chaparrales del Cid -Elda	RV-56/R4		
<b>ED5YAH</b>	145.700,00	145.100,00	79,7 Hz		Bartolo,Benicàssim-Castelló	RV-56/R4		
<b>ED6YAF</b>	145.712,50	145.112,50	88,5 Hz		Castell d'Alaró - Mallorca	RV-57/R4X	JM19JR	
<b>ED3YAL</b>	145.725,00	145.125,00	NO		Castellnou de Bages - 602 m	RV-58/R5	JN01WU	
<b>ED5YAI</b>	145.725,00	145.125,00	NO		Serra Menejador- Alcoi-Alacant	RV-58/R5		
<b>ED3YBB</b>	145.750,00	145.150,00	94,8 Hz		Romanyà de la Selva- Girona	RV-60/R6	JN11MT	
<b>ED3YAG</b>	145.750,00	145.150,00	123 Hz		Pinós -Solsonès	RV-60/R6	JN01SU	
<b>ED5YAO</b>	145.750,00	145.150,00	88,5 Hz		Xàtiva - València	RV-60/R6		

<b>ED5YAC</b>	145.750,00	145.150,00	118,8 Hz		Dénia- RC.Montgó 20 m	RV-60/R6		
<b>ED6YAB</b>	145.750,00	145.150,00			Mont Randa - Palma Mallorca	RV-60/R6	JM19KM	
<b>ED3YAW</b>	145.775,00	145.175,00	123 Hz		Sant Alís - Montsec d'Ares- Lleida	RV-62/R7	JN02JA	
<b>ED3YAF</b>	145.775,00	145.175,00	77 Hz		El Catllar - Ripóll	RV-62/R7	JN12CE	
<b>ED5YAQ</b>	145.775,00	145.175,00	77 Hz		Pic de la nevera- Bunyol-Set Aigües - València	RV-62/R7		
<b>ED6YAG</b>	145.775,00	145.175,00			S.Salvador- Manacor	RV-62/R7	JM19RQ	

					<b>U. H. F.</b>			
<b>F1ZCN</b>	430.050,00	431.650,00	1750 Hz		Pic Fontfreda -Morellàs i Les Illes Vallespir 1.100 m		JN12JK07QH	F5HBI
<b>F1ZUA</b>	430.350,00	439.750,00	1750 Hz		Sant Pere dels Forcats - 2156 m		JN12BL32RE	F1UCG
<b>ED5YAL</b>	438.650,00	431.050,00	77 Hz		Sierra Espuña -Alhama - Múrcia	RU-692-R70		Inactiu
<b>ED3YAE</b>	438.675,00	431.075,00	NO		Pinós-Solsonès	RU-694-R71		
<b>ED3YBC</b>	438.700,00	431.100,00	94,8 Hz		Romanyà de la Selva - Girona	RU-696-R72		
<b>ED5YAU</b>	438.700,00	431.100,00	79,7 Hz		Benidorm	RU-696-R72		
<b>EA3RCI</b>	438.725,00	431.125,00	77 Hz		Berguedà	RU-698-R73		
<b>ED5YAE</b>	438.725,00	431.125,00	79,7 Hz		Coll de Rates- Alacant	RU-698-R73		

<b>ED3YAV</b>	438.750,00	431.150,00	123 Hz		Sant Alís - Montsec d'Ares- Lleida	RU-700-R74	JN02JA	
<b>C30B</b>	438.750,00	431.150,00	NO		Llac Engolasters- Andorra -1.680 m	RU-700-R74		
<b>ED5YAY</b>	438.775,00	431.175,00	77 Hz		Pic de la Nevera-Bunyol-Set Aigües - Valencia	RU-702-R75		
<b>ED5YAD</b>	438.800,00	431.200,00	118,8 Hz		Dénia- Seu RC Montgó - 30 m	RU-704-R76		
<b>ED5YAS</b>	438.825,00	431.225,00	77 Hz		Xert- Castelló	RU-706-R77		
<b>ED3YAO</b>	438.875,00	431.275,00	123 Hz		Montjuïc - Barcelona	RU-710-R79	JN11BI	Inactiu
<b>ED5YBC</b>	438.875,00	431.275,00	77 Hz		Sant Vicent de Raspeig	RU-710-R79		
<b>ED3YAP</b>	438.900,00	431.300,00	107,2 Hz		Castell Sant Ferran- Figueres- Girona	RU-712-R80		Sense cua
<b>ED3YAT</b>	438.925,00	431.325,00	79,7 Hz		Centre Cívic- Badalona	RU-714-R81		
<b>ED3YAS</b>	438.950,00	431.350,00	NO		Castell de Blanes - Girona	RU-716-R82		
<b>ED3YAD</b>	438.975,00	431.375,00	74,4 Hz	DMR i FM	Sabadell - Radioclub	RU-718-R83		
<b>ED5YAF</b>	439.000,00	431.400,00	77 Hz		Chaparrals del Cid -Elda	RU-720-R84		
<b>ED5YAM</b>	439.050,00	431.450,00	118,8 Hz		Mont Coscoll - Castell de Castells- Alacant	RU-724-R86		
<b>ED5YAV</b>	439.075,00	431.475,00	118,8 Hz		Mont Montgó - Dénia	RU-726-R87		
<b>ED6Y</b>	439.100,00	431.500,00	NO		Mallorca	RU-728-R88	JM19MQ	

<b>ED3YAN</b>	439.125,00	431.525,00	NO		Tibidabo	RU-730-R89		Inactiu
<b>ED5YAH</b>	439.150,00	431.550,00	79,7 Hz		El Bartolo-Benicàssim - Castelló	RU-732-R90		Sense cua
<b>ED5YBA</b>	439.150,00	431.550,00	77 Hz		Penya el Xixi - El Campello - Xabia	RU-732-R90		
<b>ED6YAH</b>	439.200,00	431.600,00			Cura-Randa - Mallorca	RU-736-R92	JM19KM	
<b>ED3YAU</b>	439.225,00	431.625,00	88,5 Hz		Vilamós - Val d'Aran	RU-738-R93		
<b>ED3YAB</b>	439.250,00	431.650,00	88,5 Hz		Barcelonès/Baix Llobregat/Garraf/	RU-740-R94		
<b>ED5YBB</b>	439.300,00	431.700,00	79,7 Hz		Pedramala- Benissa - Alacant 280 m	RU-744-R96		
<b>ED3ZAH</b>	439.325,00	431.725,00	82,5 Hz		Baix Llobregat Nord, Alt Penedes	RU-746-R97		
<b>ED3YBD</b>	439.350,00	431.750,00	71,9 Hz		Molins de Rei - Baix Llobregat	RU-748-R98		
<b>ED3YAI</b>	439.375,00	431.775,00	88,5 Hz		Tossa d'Alp - Girona - 2.536 m	RU-750-R99		Inactiu
<b>EA3RKD</b>	439.400,00	431.800,00	NO		Garraf - Barcelona	RU-752-R100		
<b>ED5YAG</b>	439.400,00	431.800,00	114,8 Hz		Castell de Sta Barbara - Alacant	RU-752-R100		
<b>ED5YAJ</b>	439.425,00	431.825,00	88,5 Hz		Alt del Pi - Serra Calderona - oest de Sagunt	RU-754-R101		